



# 大同瓦時計



機種齊全

特性穩定

安全可靠

## 規格表

種類	型式	規格	電算代號	外型尺寸 (mm)			接線孔徑	備註	
				高	寬	深			
瓦 時 計	單 相 二 線 式	M-21T	110V 10(30)A	M-21TABA	170	142	125	Ø8.5	
			110V 20(60)A	M-21TAFB	170	142	125	Ø8.5	
			220V 10(30)A	M-21TBBA	170	142	125	Ø8.5	
			220V 20(60)A	M-21TBFB	170	142	125	Ø8.5	
	單 相 三 線 式	M-31T	110/220V 10(30)A	M-31TCBA	170	142	125	Ø8.5	
			110/220V 5A附CT用	D-68TCAAT	215	174	119	Ø5.2	配用二個CT
			110/220V 20(80)A	D-68TCFA	245	188	135	Ø8.5	
			110/220V 50(150)A	D-68TCEA	245	188	135	Ø11.5	
	三 相 三 線 式	D-68T	110V 5A附CT/PT用	D-68TAAAT	215	174	119	Ø5.2	配用二個CT - 二個PT
			220V 5A附CT用	D-68TBAAI	215	174	119	Ø5.2	配用二個CT
			220V 10(30)A	D-68TBBA	215	174	119	Ø5.2	
			220V 20(80)A	D-68TBFB	245	188	135	Ø8.5	
三 相 四 線 式	DT-71	220V 50(150)A	D-68TBEA	245	188	135	Ø11.5		
		440V 5A附CT用	D-68THAAT	215	174	119	Ø5.2	配用二個CT	
		110/190V 5A附CT/PT用	DT-71DAAT	230	186	135	Ø5.2	配用三個CT - 三個PT	
		110/190V 20(60)A	DT-71DFA	245	198	137	Ø8.5		
		110/190V 30(120)A	DT-71DCA	268	219	138	Ø11		
		120/208V 5A附CT用	DT-71FAAT	230	186	135	Ø5.2	配用三個CT	
		120/208V 20(60)A	DT-71FFA	245	198	137	Ø8.5		
		120/208V 30(120)A	DT-71FCA	268	219	138	Ø11		
單 相 三 線 式	D-4S	220/380V 5A附CT用	DT-71EAAT	230	186	135	Ø5.2	配用三個CT	
		220/380V 20(60)A	DT-71EFA	245	198	137	Ø8.5		
		220/380V 30(120)A	DT-71ECA	268	219	138	Ø11		
		110/220V 30(200)A	D-4SCCA	181	178	150	寬8.5X 高8.9	外型尺寸含 CLASS100插壁	

### 規格選擇

- 將使用各種電器產品及電燈之瓦特數總和除以電壓值，即是概算電流值；按此值去選擇瓦時計之最大容量（即規格表括內的數值），最大容量必須大於概算電流值，且留有20%以上之安全餘量。

### 注意事項

選購瓦時計時，請告知下列之規格：

1. 型名及相線式    2. 電壓    3. 電流    4. 頻率  
例：• D-68T 三相三線式    220V    10(30)A    60Hz

• 本型錄內容如有變更，恕不另行通知。

總公司	台北市中山區104中山北路二段22號 TEL: 886-2-2592-5252 EXT: 2486/3449/2511/3311 FAX: 886-2-2597-4475, 886-2-2597-0877
羅東重電部	宜蘭縣冬山鄉26944梅山路145號 TEL: 03-9589481, 9589907 FAX: 03-9589471 E-mail: x2160@tatung.com
新竹重電部	新竹縣竹北市30284中正西路542-1號 TEL: 03-6562791, 6562792 FAX: 03-6562793 E-mail: x4260.tatung@msa.hinet.net
中區營業中心	台中市西屯區40764台中港路三段250號 TEL: 04-23591262, 35005266 FAX: 04-23596471 E-mail: hwe@tatung.com
南區營業中心	高雄市三民區80753忠孝一路499號 TEL: 07-2363121, 2363122 FAX: 07-2362674 E-mail: x8161@tatung.com
嘉義營業中心	嘉義市00995舟人路546號 TEL: 05-2856431 FAX: 05-2859244 E-mail: x6260.tatung@msa.hinet.net
屏東營業中心	屏東縣大園鄉33759內海村民生路102號 TEL: 03-8663123 EXT: 1802 FAX: 03-8663123 EXT: 1800 E-mail: breeze.ysh@tatung.com





# 大同電表 機種齊全 特性穩定

## 特點

- 負載特性範圍廣，運轉誤差小。
- 驅動轉矩大，特性穩定。
- 轉盤重量輕，摩擦小。
- 第三公證單位檢驗合格，安全有保障。
- 底殼接線式電表之計量器，其送輪及文字輪使用高級工程塑膠製成，具有低摩擦之優點。

## 電氣特性

- **起動電流** - 在額定電壓下，通過額定電流1%， $P.F=1$ ，轉盤即可起動並繼續迴轉。
- **電壓潛動** - 無負載電流時，加上110%之額定電壓，轉盤不致迴轉一週。
- **絕緣電阻** - 電氣迴路相互間以及底殼間，有 $5M\Omega$ 以上之絕緣電阻。
- **耐壓** - 電氣迴路與底殼間，能耐A.C.2000V一分鐘。



- 依政府度量衡法規定，凡市售之電表均須經過經濟部標準檢驗局檢定合格印證，始能販售。
- 大同生產每一具電表都經過標準檢驗局檢驗合格印證，以提供顧客安全、準確、可靠的保障。



## D-68T系列

5A附CT

10(30)A

20(80)A

50(150)A

- 有單相三線式及三相三線式，兩種電源系統。
- 使用電壓有110/220V、220V及440V三種規格。
- 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- 由兩個電磁體構成，故可以使用於不平衡負載。
- 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。



- 本公司電表通過CNS14607之耐燃試驗，且外蓋為玻璃材質，較他牌塑膠外蓋，品質安全有保障。

## DT-71系列

5A附CT

20(60)A

30(120)A

- 為三相四線式電源系統。
- 有110V、120V及220V三種電壓規格。
- 由三個電磁體構成，故可以使用於不平衡負載。
- 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。
- 附有防止電表轉盤逆轉之機構。



## M-21T系列

10(30)A

20(60)A

- 為單相兩線式電源系統。
- 110V與220V兩種電壓規格。
- 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。



## D-4S系列

30(200)A

插座組立100A

插座組立200A

- 使用於單相三線式電源系統。
- 110/220V之電壓規格。
- 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- 容量特大，最大可連續使用至200A之負載電流。
- 插座配線後，電表安裝或拆卸時，不必拆裝電源線。



## M-31T系列

10(30)A

- 為單相三線式電源系統。
- 110V/220V單磁體構成。
- 附有防止電表轉盤逆轉之機構。
- 依實際耗電量，選擇適當容量之電表。

